



HYDRO SOLAR
ZONNEPANELEN

solaredge

WiFi bij Solaredge omvormer opnieuw instellen.

Stap 1

Schakel uw modem en router uit. Bij voorkeur alle stekkers uit het stopcontact.

Stap 2

Schakel uw omvormer uit via de hoofdschakelaar. Meestal aangeduid met een kleine PV-sticker.

Stap 3

Wacht minimaal 5 minuten, daarna kunt u de omvormer aanzetten en vervolgens de stekkers in het stopcontact steken.


Werkt dit niet, ga dan in de app de verder om alles opnieuw in te stellen via onderstaande stappen:

Stap 4

Open de Solaredge monitoring app.


Stap 5

Klik vervolgens op het menu-teken (3 streepjes linksboven):



Stap 6

Klik vervolgens op 'Omvormer Communicatie'. Hier kan een ander Wifi-netwerk gekozen worden.





Stap 7

Scan de QR-code aan de rechterkant van de omvormer.

LET OP: Indien de QR-code in het verleden reeds gescand is, kies dan voor 'Doorgaan met de laatste gescande QR-code'.

Stap 8

Zet de rode AAN/UIT/P in de 'P'-stand en laat deze direct weer los.

Maak verbinding met Omvormer

SN: SJ0219-0731EA34C-80
Wi-Fi SSID: SEDG-731EA34C-80

Zet de rode AAN/UIT/P-schakelaar van de omvormer in de 'P'-stand en laat deze binnen 2 seconden los



Verplaatsen en loslaten

Stap 9

U krijgt nu onderstaand scherm te zien, klik vervolgens op 'Configureer'.

Wifi



Niet aangesloten





Stap 10

Kies vervolgens uw eigen WiFi netwerk en vul het WiFi wachtwoord in.
Kies vervolgens voor 'Aansluiten'.

Wi-Fi Wachtwoord

Voer het wachtwoord in voor

Wachtwoord

Wachtwoord



Aansluiten

Annuleren

Stap 11

Ziet u 'Verbonden' staan? De omvormer is weer verbonden met het internet.
Sluit vervolgens de schermen.

Is de omvormer niet verbonden, voer dan bovenstaande stappen opnieuw uit.